



FUNCIONES

- Rango de ajuste de direcciones de cámara domo o decoder 0~9999
- El usuario puede seleccionar la contraseña, hora de bloqueo del teclado, ratio de comunicación y protocolo utilizando el menú de operación.
- Funciones de control de la cámara domo: como una compensación de contraluz on/off.
- Puede mover la cámara a diferentes velocidades, el cambio de velocidad es suave y estable
- Control de línea de barrido, pan, tilt, velocidad y dirección
- Selecciona o llama a los preset y tours de la cámara domo. Hasta 999 presets y 1-6 tours pueden seleccionarse. Cada track contiene 16 presets
- Control de la cámara domo manual o automático, cambia los ajustes internos de las funciones de la cámara llamando directamente al menú.
- Control manual de enfoque, zoom e iris de la cámara.
- Proporciona ayuda de control on line
- Diseño inteligente, funcionamiento sencillo, todos los ajustes pueden realizarse con el menú, no es necesario reiniciar el teclado.

Joystick	3D(Pan/Tilt,Zoom)
Comunicación	RS-485/RS-232(PC) Baudios: 2400bps~19200bps
Distancia de Comunicación	1200m
Conexión	Cable RJ45
Alimentación	DC12V 900mA/DC9V 1000mA Consumo: 5W
Peso (Kg)	1.2Kg
Dimensiones(mm)	95mm X 205mm X 205mm