



Entrada de cámaras	4 canales	
Vídeo	HDMI	1
	Entrada	4 x SDI
	Salida	1 VGA (1920 x 1080)
Audio	Entrada / Salida 4 x HD-SDI / 2 RCA	
Sistema	Disco duro interno	1 Tb
	Disco duro externo	Soportado (E-Sata)
	Entrada / Salida de alarma	4 entradas / 4 salidas
	USB	2 X USB2.0
	Dimensiones	442 x 92 x 438 mm
	Peso	6 Kg
Display	Consumo	220 W
	Velocidad	100 fps
	Resolución	1080p / 720p
Grabación	Compresión	H.264 ASP
	Resolución grabación (dual stream)	1920 x 1080, 1280 x 720
	Resolución de envío (dual stream)	640 x 360 / 320 x 180
	Modo	Manual, Movimiento, Sensor, Agenda
	Velocidad	60 fps (1920 x 1080) / 120 fps (1280 x 720)
	Pre-alarma	10 segundos
	Post-alarma	1 - 60 segundos
	Marca de agua	Si
Reproducción	Modo agenda	Fecha, Hora, Evento, Cámara
	Zoom	Digital X2 - X8
	Foto	Si
Red	Interfaz de red	10/100 Ethernet
	Protocolo	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP
	Cuenta	1 Administrador + 4 Usuarios
	CMS	Ilimitado (depende del ancho de banda)
	3G / GPRS	Symbian, Windows Mobile, Blackberry, iPhone, iPad, Android
	Envío de eventos	E-mail
Backup	Interfaz	USDB 2.0 o SATA
	Backup de audio	Si
	Red	Si
Alarma	Detección de movimiento	Frames detectados: ilimitados por canal
		Sensibilidad: 10 niveles para cada canal
		Área: programable individualmente
	Duración de alarma	1 - 60 segundos
	Acceso de eventos	Hasta 10.000 eventos (sensor, movimiento, pérdida de vídeo, encendido, acceso remoto, desconexión, error en disco, disco lleno)
OSD & Control del DVR	Titulador de cámara	Si
	Ratón USB	Si
	Panel táctil	Si
	Control remoto	Si, máximo 4 dispositivos
	Actualización del sistema	Mediante USB / Red
	Control PAN / TILT / ZOOM	Interfaz RS485 (Pelco P/D, Samsung, LG, LiLin)